

AJA eMini-Setup クイックスタートガイド HELO と Mini-Connect 製品用

概要

AJA eMini-Setup は、ストリーミング & 収録デバイス HELO、または Ethernet が装備された AJA ミニコンバーターをネットワーク上で動作させるための最も簡単な方法です。

AJA eMini-Setup は Windows と macOS で利用可能です。USB Config ポートに USB ケーブルを接続することで、ファームウェアアップデートも簡単に行えます。

適用製品

- HELO: <https://www.aja-jp.com/products/helo>
- Mini-Connect:
<https://www.aja-jp.com/products/mini-converters/207-mini-connect/816-mini-connect>

AJA eMini-Setup のインストールと動作

Step 1:

- AJA Webサイトから eMini-Setup を入手してください。
 - <https://www.aja.com/family/software#eminisetup>

Step 2:

- eMini-Setup インストール:
 - インストーラーを展開
 - macOS の場合は.dmg ファイルを、Windows の場合は .msi ファイルを起動

Step 3:

- Ethernet が搭載された AJA コンバーター (HELO、または Mini-Connect) に電源を接続

Step 4:

- eMini-Setup を使用するためにコンピューターと USB Config ポートを USB ケーブルで接続

Step 5:

- eMini-Setup を起動し、デバイスのネットワーク設定を構成します。

注: デフォルトでは DHCP は有効になっているはずですが、デバイスが DHCP サーバーに接続されると IP アドレス欄に追加されます。(ファームウェア Ver 1.0 ではこの機能は動作しません)

Step 6:

- ブラウザウィンドウで IP アドレスを入力(またはコピー & ペースト) してください。
UI にある "Open Web Page" ボタンを押すと、ブラウザウィンドウで HELO の GUI が開きます。

Step 7:

- Web GUI から AJA デバイスの設定や操作がすべて行えます。

追加情報

詳細な情報については、AJA Web サイトのソフトウェアの項目を参照してください。

<https://www.aja.com/family/software#eminisetup>

テクニカルサポート

AJA サポートに連絡:

お問い合わせフォーム: <https://www.aja-jp.com/support/information/403-contact>

電話: 0120-973-562 受付時間: 平日 10:00~17:00

休業日: 土日祝・年末年始・夏期休業・弊社休業日 (Webにて告知)

※ お電話が繋がりにくい時は上記お問い合わせフォームをご利用ください。