

AJA KONA™ ソフトウェアインストーラー

リリースノート - Linux (Redhat / CentOS) v14.3

重要な記載事項 - 必ずお読みください

対応 OS

- このドライバー/ソフトウェアは、Redhat/CentOS 7 と互換性があります。
- インストールを開始する前に、以前のバージョンの AJA ソフトウェアをすべてアンインストールしてください。
`sudo yum remove ajantv2-dkms`
(また、ajantv2-dkms パッケージに依存するため、すべての “ajaretail” を削除してください)
- “DKMS ドライバー” および “AJA リテールソフトウェア” の 2 パッケージがインストールされます。
 - DKMS ドライバーインストーラーでは、以下のパッケージが必要になります。
`sudo yum install epel-release`
 - ドライバーインストーラーは、ルートシェルもしくはルート権限を持った上で実行しなければいけません。
`sudo yum install ajantv2-dkms-14.3-00.noarch.rpm`
 - AJA リテールソフトウェアは、ルートシェルもしくはルート権限を持った上で実行しなければいけません。
`sudo yum install ajaretail-14.3-00.x86_64.rpm`
- 推奨のハードウェアおよび要求事項についての詳細情報については、下記リンクをご確認ください。
<http://www.aja.com/en/support/kona-pc-system-configuration/>

ソフトウェア

以下のソフトウェアバージョンは、このインストーラーとのご使用を推奨します。

Control Room v14.3、Control Panel v14.3、System Test v14.3

GPU アクセラレーションによるデスクトップ表示の場合は、Open CL ver 1.2 以上の高性能な GPU が必要になります。

v14.3 での新機能

- AJA KONA IP (受信および送信) SMPTE ST 2110 対応 (最大 2K/HD 60p まで)

v14.3 での推奨事項

- AJA Control Room でのキャプチャー時には、AJA KONA 製品では最適な結果が得られるように “Ref In” を “Video In” に設定することをお勧めします。

v14.3 での修正点、変更点および改善点

注記:

下記の事項は、主に影響のある AJA 製品がまとめて記載されています。特別に記載のない他の AJA 製品であっても同じ症状が影響していた場合もありますので、もし特定の修正内容を探している場合は、全ての記載を確認頂くことをお勧めします。

- AJA KONA HDMI 使用時に AJA Control Panel において、いくつかの Panasonic 製カメラからのソースを違ラインプットに入れ替えた際に、信号が検出されるまでに最大 20 秒かかってしまう不具合を修正
- AJA KONA HDMI 使用時に AJA Control Panel において、いくつかの Panasonic 製カメラからのソースが input 1 および 2 において誤って DVI (RGB 8 bit) と認識されてしまう不具合を修正
- AJA KONA HDMI 使用時に AJA Control Panel において、KONA 4 の HDMI 出力からの信号が input 3 および 4 において誤って DVI (RGB 8 bit) と認識されてしまう不具合を修正
- AJA KONA HDMI 使用時に AJA Control Panel において、Control Panel 内の各 input を右クリックするとインプットオプションのウィンドウが開くが、設定したインプット変更が反映されない不具合を修正
- AJA KONA HDMI 使用時に AJA Control Panel において、4K/UHD プレイバック時にアプリケーションが落ちてしまう不具合を修正
- AJA KONA HDMI、Io 4K Plus および Io 4K 使用時に AJA Control Panel において、MacBook Pro からの HDMI ソースがインプットとしてうまくロックされない不具合を修正
- AJA KONA 1 使用時に AJA Control Panel において、ソースフォーマットが変更された際に “Follow Input” (入力信号に準ずる) 機能が正しく動作しない不具合を修正
- AJA KONA IP、KONA 4 および Io 4K 使用時に AJA Control Panel において、”Info” タブが bitfile を “bad bitfile type” と報告する不具合を修正

以前のリリースでの修正点および改善点

v14.2.1

- ・ KONA HDMIにおいて、AJA Control Roomを用いてHDMIポート3および4からDeep Color（ディープカラー）をキャプチャーした際に音声が欠ける不具合を修正

v14.2

- ・ AJA KONA 1 対応 (AJA PCIe カード新製品)
- ・ AJA KONA HDMI 対応 (AJA PCIe カード新製品)
- ・ V4L2への対応：
 - ・ AJA V4L2 ドライバーコンポーネントを必要なプラットホーム (Ubuntu / CentOS) 毎にコンパイル。ダウンロードと説明書については下記リンクを参照ください。<https://github.com/aja-video/ntv2-v4l2>
- ・ AJA Control Panel 上の “Deep Buffer” 設定により、AJA Control Room を用いたインジェスト中にストレージ（記憶装置）が遮断した際の対処を改善
 - ・ 下記の設定で、インジェスト中に書き込み先のメディアを保護するためにキャッシング用の RAM を割り当てることが可能になりました：
 - ・ AJA Control Room: Preferences > Capture > “Reserve buffer size for deep capture queues”
 - ・ 注：このオプションは、デフォルトではオフになっていないため、古いプロジェクトでは有効にならない可能性があります
- ・ AJA デスクトップソフトウェアのソフトウェアバージョンとファームウェアバージョンは、密接に統合されています。 例えまもし以前のバージョンに戻す場合には、そのバージョンに合わせてファームウェアを更新します。すなわち、それまでインストールされていたバージョンよりも以前のバージョンのファームウェアに更新するように促される場合があります。 AJA Control Panel のファームウェア更新通知の文言は、的確にこの旨を示すよう変更されました
- ・ 重要な更新事項については、本リリースノート末尾の ”既知の問題と制限事項” の項目にも追記されています。”スリープ/ハイバネーション（休止）/ファストブート” 前後の推奨事項をご参照ください
- ・ AJA Control Roomにおいて、キャプチャー時にアプリケーションを中止もしくは終了するかどうかを確認するダイアログを表示するよう改善
- ・ AJA Control Roomにおいて、720p TGA フォーマットおよび BMP フォーマットではシーケンスがプレイバックされない、または正しくプレイバックされない（例えばフリップしたり、揺れたりする）問題を修正

- ・ KONA IPにおいて、SMPTE 2022-6/7 ファームウェア使用時に、送信側の KONA IP でビデオ出力 (AJA Control Panel 内で) をマニュアルで無効にし、その後再度有効にした場合に、受信側の KONA IP がそれを受けビデオストリームを再構築するよう修正
- ・ KONA IPにおいて、SMPTE 2022 ファームウェアおよび JPEG 2000 ファームウェア使用時の、2K フォーマット (最大 30p まで) の送信 (プレイバック) および受信 (インジェスト) に関する問題を修正
- ・ KONA IPにおいて、AJA Control Panel では、SMPTE 2022-6/7 ファームウェア使用時に 2K フォーマットから SD フォーマットに切り替えると、送信 (プレイバック) が中断されることがある不具合を修正
- ・ KONA LHiにおいて、ビデオ入力時にフレームバッファを HDMI 入力または SDI 入力をソースとして選択 (そして入力ソースに合わせてフレームバッファのフォーマットを設定) して使用する際に、ダウンストリームキーヤーで HDMI 出力および SDI 出力において一時的にブラックフレームが表示される不具合を修正
- ・ KONA LHiにおいて、ビデオ入力時にフレームバッファを HDMI 入力をソースとして選択して使用する際に、ダウンストリームキーヤーで入力信号にロックしてしまう不具合を修正
- ・ KONA LHiにおいて、AJA Control Panel のフレームバッファフォーマットでは一時的に正しくない解像度や破綻した映像が出力される不具合を修正

v14.0.1

- ・ 全般的に Linux インсталレーションを最適化
- ・ KONA 4において、AJA Control Panel での SDI 入力のクアッド入れ替え機能を追加
 - ・ チェックを入れた場合 (デフォルトはチェックが入った設定になっています) 、クアッド入力の SDI クアドラントマッピングを1対1 (Quad 1 = SDI 1、Quad 2 = SDI 2、Quad 3 = SDI 3、Quad 4 = SDI 4) から、Quad 1 = SDI 3、Quad 2 = SDI 4、Quad 3 = SDI 1、Quad 4 = SDI 2 に変更します。
- ・ KONA 4において、AJA Control Panel での SDI 出力のクアッド入れ替え機能を追加
 - ・ チェックを入れた場合 (デフォルトはチェックが入った設定になっています) 、クアッド出力の SDI クアドラントマッピングを1対1 (Quad 1 = SDI 1、Quad 2 = SDI 2、Quad 3 = SDI 3、Quad 4 = SDI 4) から、Quad 1 = SDI 3、Quad 2 = SDI 4、Quad 3 = SDI 1、Quad 4 = SDI 2 に変更します。
- ・ 2SI (ツーサンブルインターリーブ) での UltraHD フォーマット HDMI の出力における不具合を修正
- ・ 4K 出力の際に SDI 3 からの出力が欠けている不具合を修正
- ・ SD 出力でのクローズドキャプション機能の不具合を修正

- ・ AJA Control Panel 上でのインプット・パススルーフィールドで、挙動を正しく表示するよう修正 (HDMI ダウンコンバート時)
- ・ Python モデルを使用できるよう改善
- ・ キャプチャー中に、AJA Control Room 上でリップシンクずれのエラーメッセージが表示されてしまう不具合を修正 (キャプチャー動作自体には問題はありません)

v14.0

- ・ AJA Control Panel へオーディオミキサー機能を追加
- ・ AJA Control Room において、Batch Capture ビン画面に VTR オンライン/オフラインアイコンを追加
- ・ AJA Control Room において、"OK" をクリックした際にバッチキャプチャーの間に、デバイスオフラインのダイアログが表示されず、ループしてしまう不具合を修正
- ・ AJA Control Room において、DPX Cineon ヘッダーシークエンスのプレイバックでのタイムコード不具合を修正
- ・ AJA Control Room において、プレイバックビューワーに読み込まれたクリップが削除される不具合を修正
- ・ KONA LHi および KONA LHe Plus アナログコンポーネント入力で HD フォーマットを認識しない不具合を修正
- ・ KONA 4 においてスクエアディヴィジョン使用時のみ、クアッドリンク SDI 入力ソースは HDMI 出力では UltraHD として認識することができなくなっています。その代わりに、HDMI 出力は HD モニタリングとしてダウンコンバートされるようになります。
 - ・ 注記：この制限は、**2 サンプルインターリーブ (2SI) 入力ソースには適用されません。** **2 サンプルインターリーブ (2SI) 使用時**には、クアッドリンク SDI 入力ソースは HDMI 出力において UHD としてモニタリングすることができます。
- ・ KONA 4 では、ハイフレームレート非対応のモニターで HDMI プレイバックを容易にするために、ハイフレームレート素材の信号を間引くことはできなくなりました。

v13.0

- ・ KONA IP SMPTE 2022-6/7 ファームウェアを追加
- ・ TR-01 準拠 JPEG2000 ワークフロー向けのファームウェアオプションを追加
- ・ AJA Control Room において、最大 4K 60p までの DNxHD および DNxHR (mov) のキャプチャー、モニタリングおよび出力対応を追加
- ・ AJA Control Room において、アプリケーションプリセットの保存および呼び出し機能を追加

- AJA Control Room が起動しない場合、Shift キーを押しながら起動すると設定をリセットもしくはソフトウェアのみのモードを使用することが可能に
- AJA Control Room において、Scripting を有効にすると "バックグラウンドでデバイスを保持する" 設定が自動的に動作する機能を追加
- AJA Control Room において、16 ビット および 24 ビットオーディオのキャプチャーに対応
- AJA Control Room において、ビデオ再生およびキャプチャー時の両方にタイムコード焼き付け機能を追加
- AJA Control Room において、ビデオ再生およびキャプチャー時の両方にクローズドキャプション焼き付け機能を追加
- AJA Control Room において、VTR 制御機能を追加
- AJA Control Room において、メディアファイル再生時にオーディオトラックの再ルーティングが可能に
- AJA Control Room において、新しいドロップダウンメニューとプリセット保存機能を含む、4K/UltraHD を HD にダウンコンバートして、SDI 3 へ出力するメニューを追加

このリリースでサポートされる製品

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">KONA 4KONA HDMIKONA IPKONA 1 | <ul style="list-style-type: none">KONA 3GKONA LHiKONA LHe Plus |
|---|--|

既知の問題と制限事項

全般

- KONA カードの使用時には、システムをスリープにまたはハイバネーション（休止状態）モードにしないでください。オペレーティングシステム設定で、全てのスリープおよび省電力モードを無効にする必要があります。
- KONA LHi はオーディオシステムを 1つしか持っていないため、キャプチャーや出力で同時に使用できるオーディオは 1系統のみに制限されます。同時に複数チャンネルの入力と出力に対応したアプリケーションでは、SDI 入力にはオーディオも入りますが、HDMI 入力にはオーディオは入りません。加えて、入力と出力それぞれが一度に独立した状態で使用される場合（入力からのパススルー出力ではなく）、1チャンネルのみオーディオが入ります。

KONA HDMI

- ・現時点では、SD ソースはチャネル 1 および チャンネル 2 では正しく動作しません。SD 素材をインジェストする際には、チャネル 3 および/または チャンネル 4 を使用してください。
- ・現時点では、いくつかの HDMI カメラソースは正しく動作しません。AJA で調査を行いますのでサポートへご連絡ください。
- ・現時点では、音声もキャプチャーする際には音声は聞き取れない仕様になっています。音声はディスクにキャプチャーされるので、キャプチャー中は音声をモニタリングすることができません。