



Release Notes—KONA Version 6.0.3

全般

KONA version 6.0.3ドライバは、他のビデオキャプチャカードと同時に動作させる事はできません。もし他のビデオキャプチャカードまたはドライバがインストールされたコンピュータにKONAカードをインストールする場合は、KONAソフトウェアに付属する「AJA Conflict Checker」を使用して下さい。「AJA Conflict Checker」は新しいドライバをインストールするにあたって取り除く必要がある古いドライバやソフトウェアファイルを特定するのに役立ちます。また、初めてKONAカードを使う場合は、Read Me First書類、ユーザマニュアルを必ず確認してください。

重要な記載事項—必ずお読みください

- ・ KONA version 6.0.3ドライバは、Final Cut Studio 2専用（Final Cut Pro 6以降）です。それ以前のFinal Cut Proでは動作しません。各バージョンがサポートするFinal Cut Proのバージョンは次の通りです。

FCP 6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 6.0.3 (Leopard, Tiger OS対応)

FCP 6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 5.0から5.1NDD (Leopard, Tiger OS対応)

FCP 6.0.x - Kona ソフトウェア バージョン 4.0 (Tiger OS対応)


- ・ 以前のバージョンから引き継いだ簡易セットアップがFinal Cut Studio 2で正しく機能しない場合がありますのでご注意ください。
- ・ AJAは、KONAシリーズの各ボードに対して専用のドライバソフトウェアを提供しています。誤ったドライバソフトウェアをインストールするとKONAコントロールパネルから「No Board」の警告を受けます。使用するKONAカードに対して正しいドライバソフトウェアのインストールされているかどうかを。
- ・ 以前のバージョンのドライバソフトウェアを使用しなければならない場合は、次の手順に従って現在使用中のドライバソフトウェアをアンインストールする必要があります。新しいバージョンの上に古いバージョンのドライバをインストールすることはしないでください。
 1. KONA Uninstallerを起動し、実行します。
 2. その後、望ましいKONAソフトウェアをインストールしてください。
 3. この書類にある“KONA 3ファームウェアのアップデート”を読み、必要に応じてファームウェアのインストールを行ってください。

注意：もし、バージョン6ソフトウェアをインストールした後に、Final Cut ProがQuartz Extremeのエラーによって起動しない場合は、AJA Control Panelアプリケーションの“Setup”タブにある“Enable Desktop Display”のチェックを外してからMacintoshを再起動してください。

新機能

・ Control Panelに「Blank Line 21」を追加 (KONA 3)

アップコンバート時にLine 21を通過させるためのオプションが追加されました。このオプションは垂直帰線消去区間が広過ぎた問題を解消しています。この設定は、AJA Control PanelのFormatタブ「Conversion」オプションにあります。




・ KONAソフトウェアインストーラを改良 (すべてのKONAシリーズ)

インストール時にドライバのインストールの有無や、分類された簡易セットアップから必要なコンポーネントを選択する事が可能です。詳細は後述の「新しいインストーラの使用法」をお読みください。

改良と修正点

- ・ 1080i29.97から525i29.97へのダウンコンバートキャプチャの問題を解消。(KONA LH/LHe)
- ・ KONAによってキャプチャされたクリップを、AfterEffectsとFinal Cut Proで使用した際のガンマ特性の整合性を改善。(すべてのKONAシリーズ)


新しいインストーラの使用方法



KONA 6.0.3インストーラでは、ドライバのみや特定の簡易セットアップを選択してインストールすることが可能になりました。初期状態では、KONAドライバと「Base」簡易セットアップが選択されていますが、「KONA xx Setups」の左の三角マークをクリックすると、選択可能な簡易セットアップをすべて表示する事ができます。ワークフローに合わせて必要な簡易セットアップを選択してください。

KONA 6.0.3インストーラは、下記に簡易セットアップファイルをインストールします。

/ライブラリ/Application Support/Final Cut Pro System Support/Custom Settings/KONA xx Easy Setups
(「Base Seups」はこのディレクトリ直下に、それ以外のセットアップは各フォルダに格納されます)



KONA 3ファームウェアアップデート

KONA version 6.0.3をインストールする場合、KONA 3ボードのファームウェアをアップデートする必要があります。

※すでにKONA 3 バージョン6.0ソフトウェアによってファームウェアのアップデートを行っている場合でも、最新のファームウェアにアップデートする事を推奨します。

以下の手順に従ってファームウェアのアップデートを行ってください。

1. KONA ソフトウェア6.0.3をインストールしてください
2. インストールが成功したら、/アプリケーション/AJA Utilitiesフォルダ内にある「AJA KONA Firmware Updater」アプリケーションを起動してください。
3. 起動後にContinueボタンを数回押してアップデート作業を続けます。現在のファームウェアバージョンが表示されたら「Install」ボタンを押してファームウェアのアップデートを行ってください。
4. ファームウェアのインストール完了後、Macintosh本体を一旦終了させる必要があります。電源がOFFになった事を確認し、10秒ほど待ってからコンピュータを起動してください。
注意：再起動を選択しただけでは、新しいファームウェアがロードされません

以前のファームウェアに復帰する場合

KONAソフトウェアをバージョン6.0以前のものに戻す必要がある場合には、ファームウェアも32bitファームウェアに戻さなければなりません。

32bitファームウェアに戻すには、「AJA KONA Firmware Updater」アプリケーションを使用して、「KONA 3ファームウェアアップデート：手順3」まで進んでください。ファームウェアのバージョンが表示されている画面で、「Revert to 32 Bit DMA Firmware」チェックボックスにチェックを入れ「Install」ボタンを押します。その後は、アップデート後の手順と同じく、Macintosh本体を終了し、数秒後にシステムを起動してください。

Mac本体の推奨設定

Mac本体のPCIスロットに関する設定は、下記のページを参照してください。

<http://www.aja-jp.com/support-kona-rec-sys.html>